Karta produktu

Stacja dokująca HP USB-C G5 Essential

Zrób jeszcze więcej

Wszystko, czego Ci potrzeba, masz tuż pod ręką dzięki kompaktowej stacji dokującej, z którą zachowasz porządek na biurku. Korzystając z pojedynczego przewodu USB-C®[1], możesz podłączyć najpotrzebniejsze akcesoria i nawet trzy monitory o wysokiej rozdzielczości[2], zapewnić sobie stabilne połączenie Ethernet i korzystać z wielu innych funkcji, a przy tym bezproblemowo ładować swojego laptopa.[1] Utrzymaj porządek na biurku i zachowaj spokój dzięki stacji dokującej HP USB-C G5 Essential.



Wydajność bez zakłóceń
W łatwy sposób zwiększ swoją wydajność za sprawą pojedynczego przewodu USB-C®.[1] Ta podstawowa stacja dokująca oferuje cztery porty USB-A na akcesoria, obsłuży nawet trzy monitory o wysokiej rozdzielczości[2] i gwarantuje stabilną łączność Ethernet – a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu mocy 65 W dla Twojego laptopa.

Więcej gniazd, mniej ograniczeń
Ta podstawowa stacja dokująca pozwoli Ci znacznie poszerzyć swoje możliwości.[1] Jest kompatybilna z większością komputerów ze złączem USB-C® lub Thunderbolt™[5], a szereg dostępnych portów pozwala na podłączenie licznych akcesoriów.

Prosta konfiguracja. Bezproblemowa obsługa.
Po prostu podłącz stację i zacznij działać. Bycie na bieżąco jest niezwykle proste dzięki podstawowym funkcjom zarządzania[1], takim jak aktualizacje oprogramowania układowego w trybie połączonym[3], technologia rozruchu PXE[4], funkcja przełączania sieci LAN/WLAN i wiele innych.

Niewielkie rozmiary, duże możliwości
Zachowaj porządek i odzyskaj miejsce na biurku dzięki niewielkiej stacji dokującej, która zajmuje przestrzeń o wymiarach zaledwie 12,7 × 12,7 cm. Mniej znaczy więcej dzięki połączeniu przez pojedynczy przewód.

Stacja dokująca HP USB-C G5 Essential

Aktualizacje oprogramowania układowego w trybie połączonym
Zespół IT może zarządzać aktualizacjami oprogramowania układowego poprzez połączenie z komputerem hosta.[3]

Rozruch PXE
Uruchamiaj komputery przez interfejs sieciowy, pozwalając zespołowi IT na zdalną konfigurację urządzeń pracowników.[4]

Przełączanie sieci LAN/WLAN
Wyłącz automatycznie antenę WLAN, gdy podłączony zostanie przewód LAN. Po odłączeniu przewodu LAN urządzenie automatycznie przełączy się na sieć Wi-Fi.[1]

Funkcja przekazywania adresu MAC w paśmie
Uzyskaj dostęp do adresu MAC w paśmie swojego laptopa, nawet jeśli jest on połączony przez sieć LAN stacji dokującej, korzystając z funkcji przekazywania adresu MAC (MAPT).[6]

Stacja dokująca HP USB-C G5 Essential







Numer produktu	72C71AA
Zgodność	Przetestowane i obsługiwane urządzenia: komputery przenośne HP G8/G9, Apple MacBook Air Retina 2020, Google Pixelbook Go, Google Pixelbook Go 2, Apple MacBook Pro M1 2020, MacBook Air M1 2020 oraz Dell Latitude 7420. Informacje o zgodności używanego komputera przenośnego HP można znaleźć na stronie https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en – należy wyszukać odpowiedni model.
Numer UPC	197029013002
Porty i złącza	Przód: 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 5 Gb/s (zasilanie USB do 15 W) Strona: 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s (z funkcją ładowania); 1 złącze jack audio combo Z tyłu: 2 porty DisplayPort™ 1.4; 1 port HDMI 2.0; 1 port RJ-45; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s (z funkcją ładowania)
Gniazdo zasilacza	1 × 4,5 mm
Zasilacz	120 W[8]
Rodzaj połączenia	1 kabel USB-C® z przodu do połączenia z systemem hosta (zasilacz USB do 65 W)
Funkcje zarządzania	Rozruch PXE; Przełączanie sieci LAN/WLAN; Aktualizacje oprogramowania układowego w trybie połączonym; Funkcja przekazywania adresu MAC w paśmie[4,1,3,6]
Zasilanie systemu	Do 65 W przez USB Type-C® (urządzenia hosta HP i innych producentów)[1]
Profile dostarczania energii (PD)	5 V / 5 A; 9 V / 5 A; 12 V / 5 A; 15 V / 5 A; 20 V / 5 A; 10 V / 5 A
Długość kabla	1 m
Obsługa monitora zewnętrznego	Obsługa maks. trzech monitorów, w zależności od możliwości urządzenia hosta. Do obsługi trzech monitorów 4K wymagane jest urządzenie ze złączem DisplayPort 1.4™ i technologią kompresji Display Stream Compression. Jeśli system nie obsługuje kompresji Display Stream Compression, to musi obsługiwać standard DisplayPort 1.4™ z włączonym trybem wysokiej rozdzielczości.[2,7]
Typ przycisku zasilania	Mechaniczny przycisk zasilania z kontrolką LED do włączania lub wybudzania systemu hosta[1]
Materiał produktu	Tworzywo sztuczne
Główny kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™; Linux ThinPro 8.0
Minimalne wymagania systemowe	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Zawartość opakowania	Stacja dokująca HP USB-C G5 Essential; Zasilacz sieciowy 120 W; Przewód zasilający; Arkusz szybkiej instalacji; Karta gwarancyjna
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	122 × 122 × 45 mm
Waga	0,68 kg
Zabezpieczenia fizyczne	1 standardowe gniazdo blokady Kensington [9]

Stacja dokująca HP USB-C G5 Essential

Przypisy dotyczące wiadomości

[1] Ta stacja dokująca nie obsługuje aktualnie funkcji przekazywania adresu MAC poza pasmem. Ta stacja dokująca obsługuje funkcję przekazywania adresu MAC w paśmie w komercyjnych komputerach przenośnych HP, G8 a także G9wymaga sterownika karty sieciowej, który można znaleźć na stronie https://support.hp.com. Aby funkcja przekazywania adresu MAC w paśmie mogła działać, system operacyjny Windows musi być uruchomiony. Obsługiwane są tryby uruchomienia (S0) oraz gotowości/uśpienia (S3). Obsługa funkcji przekazywania adresu MAC poza pasmem jest przewidywana na pierwszą połowę 2023 r. w ramach aktualizacji oprogramowania układowego. Aby umożliwić działanie w trybie alternatywnym USB-C®, komputer hosta musi obsługiwać protokół trybu alternatywnego DisplayPort™ przez złącze USB-C® lub Thunderbolt™. Funkcje ładowania i replikacji portów są obsługiwane w komputerach przenośnych korzystających z branżowych specyfikacji trybu alternatywnego USB-C®. Funkcja przycisku zasilania umożliwiająca włączanie i wybudzanie systemu działa wyłącznie w komputerach przenośnych HP lub wspieranych przez HP. Działanie funkcji rozruchu PXE zależy od tego, czy oprogramowanie układowe systemu hosta korzysta ze sterowników EFI. Aktualizacje oprogramowania układowego w trybie połączonym wymagają, aby użytkownik zaczekał na ich ukończenie. HP nie dostarcza sterowników Ethernet i audio dla komputerów Mac.
[2] Rozdzielczość oraz obsługa sygnału wideo zależą od maksymalnej wydajności komputera przenośnego. Stacja obsłuży 3 monitory FHD w 60 Hz, 2 monitory QHD w 60 Hz lub 3 monitory 4K (wymagane urządzenie ze złączem DisplayPort™ 1.4 obsługujące kompresję Display Stream Compression. Jeśli system nie obsługuje kompresji Display Stream Compression, wówczas musi obsługiwać standard DisplayPort™ 1.4 z włączonym trybem wysokiej rozdzielczości).
[3] Podczas aktualizacji stacja dokująca jest niefunkcjonalna.
[4] Działanie funkcji rozruchu PXE zależy od tego, czy oprogramowanie układowe systemu hosta korzysta ze sterowników EFI.
[5] Pewne funkcje nie działają na niektórych systemach operacyjnych oraz urządzeniach HP i innych firm.
[6] Ta stacja dokująca nie obsługuje aktualnie funkcji przekazywania adresu MAC poza pasmem. Ta stacja dokująca obsługuje funkcję przekazywania adresu MAC w paśmie w komercyjnych komputerach przenośnych HP, G8 a także G9wymaga sterownika karty sieciowej, który można znaleźć na stronie https://support.hp.com. Aby funkcja przekazywania adresu MAC w paśmie mogła działać, system operacyjny Windows musi być uruchomiony. Obsługiwane są tryby uruchomienia (S0) oraz gotowości/uśpienia (S3). Obsługa funkcji przekazywania adresu MAC poza pasmem jest przewidywana na pierwszą połowę 2023 r. w ramach aktualizacji oprogramowania układowego.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

[7] Obsługiwana wersja i format kolorów Display Stream Compression (DSC) zależą od możliwości karty graficznej. Funkcja Display Stream Compression (DSC) jest wyłączona, gdy monitor jest podłączony do portu VGA lub zewnętrznego klucza sprzętowego VGA DP2.
[8] Nie można korzystać z zasilania o mocy poniżej 120 W. Wymagane jest co najmniej 120 W. Większa moc zasilania nie zapewnia większej wydajności systemu.
[9] Blokada sprzedawana oddzielnie.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
DisplayPort™ jest znakiem towarowym należącym do Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. Microsoft, Encarta, MSN i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Październik 2022